

DIGITAL-FUNK FÜR ECHTE PROFIS.



Digital-Funk, bei dem es richtig funkt.

Während sich andere Hersteller noch die Haare raufen, beliefert Line 6 immer mehr anspruchsvolle Kunden mit seinen Funkmikrofonen der mittlerweile vierten Generation. Wen wundert's? Die Audioqualität unserer Lösungen (mit dem unerreichten Line 6-Modeling), die vierfach abgesicherte Zuverlässigkeit und die komfortable Bedienung reißen quasi automatisch zu stehenden Ovationen hin.

Alles nur Schall und Rauch? Überzeugen Sie sich selbst von der Überlegenheit der digitalen Mikrofonfunksysteme von Line 6: line6.com/xd-v



XD-V70 SYSTEM

XD-V – Digitale Funksysteme



XD-V70 SYSTEM MIT HANDMIKROFON



XD-V70L SYSTEM MIT LAVALIER-MIKROFON



XD-V70HS SYSTEM MIT HEADSET



MERKMALE:

- Digital-Wandler im 24-Bit-Format.
- Kompanderfreier Dynamikumfang von 120dBA.
- DCL™- (Digital Channel Lock) und PDP™-Technologie (Proprietary Data Placements) für die Vermeidung von Interferenzen und Dropouts.
- Fullrange-Übertragungsbereich: 10Hz~20kHz.
- 12 wählbare Kanäle (simultan verfügbar), die jederzeit absolut störungsfrei zur Verfügung stehen. Keine nervtötende Suche nach freien Kanälen.
- Sofort einsatzbereit: Pegelkorrektur, Abschwächung, Rauschsperr, Dämpfung usw. sind unnötig.
- Übertragung auf dem "zukunftsstauglichen" 2.4GHz-ISM-Band: DTV/DSO/700MHz-Kanalumverteilungen sind kein Thema, Interferenzen von starken Sendern wie Fernsehstationen, Mobiltelefonnetzen, Polizeifunk usw. sind einfach unmöglich.
- LC-Display für die Anzeige wichtiger Informationen wie Kanalwahl, Sendestatus, Link-Status, Batterielaufzeit und "Diversity"-Modus (Fächerung).
- Mit 2x AA-Alkalibatterien beträgt die Laufzeit 8 Stunden im "High"-Modus (im "Low"-Modus bis zu 10 Stunden).

XD-V70 HANDMIKROFONSYSTEM

- Handmikrofonsender (THH12)
- Mikrofonclip
- Stabiler Koffer mit Reißverschluss
- 12-Kanal-Empfänger im Halbrackeinschub (RX212)
- Netzteil (DC-1g); 9V DC/500mA, Eingangsspannung: 90~240VAC
- Halbwellen-Gummiantenne (RDrac), Paar
- Rackgeschirr (lange und kurze Rack-Ohren, Einbauschrauben, Schwalbenschwanzschlüssel)
- Antennenkit für Frontmontage (mit BNC-Anschlüssen und Antennenkabeln)

XD-V70L LAVALIER-SYSTEM

- Gürtelpacksender (TBP12)
- Lavalier-Nierenmikrofon (LM4-T) mit Krawattenclip und Popschutz
- Stabiler Koffer mit Reißverschluss
- 12-Kanal-Empfänger im Halbrackeinschub (RX212)
- Netzteil (DC-1g); 9V DC/500mA, Eingangsspannung: 90~240VAC
- Halbwellen-Gummiantenne (RDrac), Paar
- Rackgeschirr (lange und kurze Rack-Ohren, Einbauschrauben, Schwalbenschwanzschlüssel)
- Antennenkit für Frontmontage (mit BNC-Anschlüssen und Antennenkabeln)

XD-V70HS HEADSET-SYSTEM

- Gürtelpacksender (TBP12)
- Headset-Kugelmikrofon (HS70) mit 2 Ohrclips und austauschbarem Kabel
- Stabiler Koffer mit Reißverschluss
- 12-Kanal-Empfänger im Halbrackeinschub (RX212)
- Netzteil (DC-1g); 9V DC/500mA, Eingangsspannung: 90~240VAC
- Halbwellen-Gummiantenne (RDrac), Paar
- Rackgeschirr (lange und kurze Rack-Ohren, Einbauschrauben, Schwalbenschwanzschlüssel)
- Antennenkit für Frontmontage (mit BNC-Anschlüssen und Antennenkabeln)

			Anmerkungen:
Systemangaben	Reichweite	100 Meter	Sichtverbindung; die tatsächliche Reichweite richtet sich nach Interferenzen, Reflexionen und Signalabsorption
	Übertragungsbereich	10Hz (-0,5dB)~20kHz (-2,5dB)	
	Klirrfaktor (%)	0,03% typisch	
	Dynamikumfang	>118 dBa (XD-V70) >120 dBa (XD-V70L/HS)	Gesamtsystem, d.h. Audio-zu-Audio, kein Kompaner
	Betriebstemperatur	0~60°C	Je nach den verwendeten Batterien
	Audiopolarität des Senders	Ein positiver Druck auf die Mikrofonmembran bewirkt eine positive Spannung an Stift 2 (XLR-Ausgang) und an der Spitze (1/4"-Ausgang)	
	Funkkanal	ISM-Band (2.4GHz)	
	Gesamtlatenz des Systems	<4ms	Audio-Eingang/Audio-Ausgang

			Anmerkungen:
Spezifikationen des Empfängers	Audio-Ausgangspegel	Nennwert	Dem verwendeten Mikrofon entsprechend
	Ausgangsimpedanz	XLR: 150Ω (symmetrisch) 1/4": 1kΩ (unsymmetrisch)	
	Empfindlichkeit	95dBm	
	Spiegelsignalsperrung	56dB	
	Spannungsanforderungen	9V DC, 350mA	DC-1G, liegt bei
	Antenne	BNC 50Ω	
	Abmessungen (insgesamt)	220mm x 216mm x 45mm (Halbrack)	
	Gewicht	1,2kg	
	Gehäuse	Stranggepresstes Aluminium	

		V70 Handsender	V70 Gürtelpacksender
Spezifikationen des Senders	Audio-Eingangspegel (max.)	3,6Vpp; ~3% Klirrfaktor (Clip)	6,5Vpp; ~3% Klirrfaktor (Clip)
	Eingangsimpedanz	—	1,3MΩ
	Pegelanhebungsbereich	— (eine zum Patent angemeldete Schaltung erlaubt die Dauernutzung der kompletten A/D-Wandlerleistung)	— (eine zum Patent angemeldete Schaltung erlaubt die Dauernutzung der kompletten A/D-Wandlerleistung)
	Sendeleistung	10mW (High), 3,3mW (Low)	10mW (High), 3,3mW (Low)
	Abmessungen (insgesamt)	240mm x 44mm (Ø)	108mm (Höhe) x 30mm x 71mm (H x B x T)
	Gewicht	310g (ohne Batterien)	85g (ohne Batterien)
	Gehäuse	Metall, Batteriefachdeckel aus Polycarbonat	Metallgehäuse
	Batterielaufzeit	Alkali 8 Stunden ("High"-Modus) 9,5 Stunden ("Low"-Modus)	Alkali 8 Stunden ("High"-Modus) 10 Stunden ("Low"-Modus)
	Stromversorgung	2x AA Alkali	2x AA Alkali

SPEZIFIKATIONS-BESCHREIBUNG FÜR ARCHITEKTEN UND SYSTEMINGENIEURE

Das Funkmikrofon enthält eine Digital-Wandlung und sendet auf dem 2.4GHz-ISM-Band. Das System sendet die digitalen Daten des Audiosignals simultan auf vier verschiedenen Frequenzen mit separatem Digital-Code, welcher empfängerseitig eine einwandfreie Zuordnung der eingehenden Signale ermöglicht und keiner Rauschsperrung bedarf. Das System erlaubt die freie Wahl der vorgegebenen Betriebskanäle, so dass bis zu 12 Systeme störungsfrei am gleichen Ort betrieben werden können. Unter optimalen Bedingungen beträgt die Reichweite 100 Meter. Die Speisung der Sender erfolgt über zwei AA-Alkalibatterien. Das System bietet eine räumliche und kanalbasierte Fächerung, mit welchen Ausfälle vermieden werden und ein optimaler Empfang gewährleistet ist.

Der Handsender enthält einen Netzschalter/eine Stummschaltung und einen Wahlschalter sowie ein LC-Display, das den Übertragungskanal und einen vom Anwender gewählten Namen (bis zu 6 Zeichen), die verbleibende Batterielaufzeit und den Mute-Status anzeigt. Das LC-Display kann einen vom Anwender wählbaren Namen anzeigen. Es stehen 7 wählbare "Mikrofonmodelle" zur Verfügung, die über einen Taster gewählt werden können. Mit einem

"verborgenen" Schalter kann die Bedienung bei Bedarf gesperrt werden. Die Mikrofonkapsel kann ausgewechselt werden.

Der Gürtelpacksender bietet einen An/Aus-Schiebeschalter und einen Mute-Taster. Mit zusätzlichen Anwahl- und Werteingabetastern können der Kanal und ein Anwendername (bis zu 6 Zeichen) sowie der "High/Low"-Modus und die "Name"-Funktion gewählt werden. Der Gürtelpacksender ist mit einer TA4m-Eingangsbuchse ausgestattet und sendet Signale mit einer Stärke von bis zu 6,5Vpp (Spitze-Spitze).

Das LED-Display des Empfängers zeigt die Nummer des gewählten Kanals sowie den vom Anwender gewählten Namen an. Außerdem werden der Empfangsstatus eines Signals, sein Audiopegel und die verbleibende Batteriespannung des Senders (mit Aktualisierungen alle 20 Minuten) angezeigt. Eine 5-gliedrige LED-Kette zeigt den Audiopegel, die Sendeleistung und die Batterie-Restlaufzeit an.

Das vorgeschlagene System heißt Line 6 XD-V70.

XD-V30 SYSTEM MIT HANDMIKROFON



XD-V30HS SYSTEM MIT HEADSET



XD-V30L SYSTEM MIT LAVALIER-MIKROFON



MERKMALE:

- Digital-Wandler im 24-Bit-Format.
- Kompanderfreier Dynamikumfang von 118dBA.
- DCL™- (Digital Channel Lock) und PDP™-Technologie (Proprietary Data Placements) für die Vermeidung von Interferenzen und Dropouts.
- Fullrange-Übertragungsbereich: 10Hz~20kHz.
- 6 wählbare Kanäle (simultan verfügbar), die jederzeit absolut störungsfrei zur Verfügung stehen. Keine nervtötende Suche nach freien Kanälen.
- Sofort einsatzbereit: Pegelkorrektur, Abschwächung, Rauschsperr, Dämpfung usw. sind unnötig.
- Übertragung auf dem "zukunftsstauglichen" 2.4GHz-ISM-Band: DTV/DSO/700MHz-Kanalumverteilungen sind kein Thema, Interferenzen von starken Sendern wie Fernsehstationen, Mobiltelefonnetzen, Polizeifunk usw. sind einfach unmöglich
- LED-Dioden, die alle wichtigen Angaben (Sendestatus, Batteriespannung) anzeigen.
- Laufzeit von 8 Stunden mit 2x AA-Alkalibatterien.

XD-V30 HANDMIKROFONSYSTEM

- Handmikrofonsender (THH06)
- Mikrofonclip
- 2x AA-Alkalibatterien
- Empfänger im Tischgehäuse (RXT06)
- Netzteil (DC-1g); 9V DC/500mA, Eingangsspannung: 90~240VAC
- Handlicher Tragekoffer

XD-V30L LAVALIER-SYSTEM

- Gürtelpacksender (TBP06)
- Lavalier-Nierenmikrofon (LM4-4) mit Krawattenclip und Popschutz
- 2x AA-Alkalibatterien
- Empfänger im Tischgehäuse (RXT06)
- Netzteil (DC-1g); 9V DC/500mA, Eingangsspannung: 90~240VAC
- Handlicher Tragekoffer

XD-V30HS HEADSET-SYSTEM

- Gürtelpacksender (TBP06)
- Headset-Nierenmikrofon (HS30) mit zwei Ohrclips
- 2x AA-Alkalibatterien
- Empfänger im Tischgehäuse (RXT06)
- Netzteil (DC-1g); 9V DC/500mA, Eingangsspannung: 90~240VAC
- Handlicher Tragekoffer

			Anmerkungen:
Systemangaben	Reichweite	30 Meter	Sichtverbindung; die tatsächliche Reichweite richtet sich nach Interferenzen, Reflexionen und Signalabsorption
	Übertragungsbereich	10Hz (–0,5dB)~20kHz (–2,5dB)	
	Klirrfaktor (%)	0,03% typisch	
	Dynamikumfang	>115dBa (XD-V30) >118dBa (XD-V30L/HS)	Gesamtsystem, d.h. Audio-zu-Audio, kein Componder
	Betriebstemperatur	0~60°C	Je nach den verwendeten Batterien
	Audiopolarität des Senders	Ein positiver Druck auf die Mikrofonmembran bewirkt eine positive Spannung an Stift 2 (XLR-Ausgang) und an der Spitze (1/4"-Ausgang)	
	Funkkanal	ISM-Band (2.4GHz)	
	Gesamtlatenz des Systems	<4 ms	Audio-Eingang/Audio-Ausgang

			Anmerkungen:
Spezifikationen des Empfängers	Audio-Ausgangspegel	Nennwert	Dem verwendeten Mikrofon entsprechend
	Ausgangsimpedanz	XLR: 150Ω (symmetrisch) 1/4": 1kΩ (unsymmetrisch)	
	Empfindlichkeit	95dBm	
	Spiegelsignalsperrung	56dB	
	Spannungsanforderungen	9V DC, 350mA	
	Abmessungen (insgesamt)	138mm x 137mm x 40mm	
	Gewicht	238g	
	Gehäuse	Polykarbonat	

		V30 Handsender	V30 Gürtelpacksender
Spezifikationen des Senders	Audio-Eingangspegel (max.)	3,6 Vpp; ~3% Klirrfaktor (Clip)	6,5 Vpp; ~3% Klirrfaktor (Clip)
	Eingangsimpedanz	—	1,3MΩ
	Pegelanhebungsbereich	— (eine zum Patent angemeldete Schaltung erlaubt die Dauernutzung der kompletten A/D-Wandlerleistung)	— (eine zum Patent angemeldete Schaltung erlaubt die Dauernutzung der kompletten A/D-Wandlerleistung)
	Sendeleistung	10mW	10mW
	Abmessungen (insgesamt)	240mm x 44mm (Ø)	81mm (Höhe) x 66mm x 30mm (H x B x T)
	Gewicht	310g (ohne Batterien)	85g (ohne Batterien)
	Gehäuse	Metall, Batteriefachdeckel aus Polykarbonat	Polykarbonat-Gehäuse
	Batterielaufzeit	Alkali 8 Stunden	Alkali 8 Stunden
	Stromversorgung	2x AA Alkali	2x AA Alkali

SPEZIFIKATIONSBSCHREIBUNG FÜR ARCHITEKTEN UND SYSTEMINGENIEURE

Das Funkmikrofon enthält eine Digital-Wandlung und sendet auf dem 2.4GHz-ISM-Band. Das System sendet die digitalen Daten des Audiosignals simultan auf vier verschiedenen Frequenzen mit separatem Digital-Code, welcher empfängerseitig eine einwandfreie Zuordnung der eingehenden Signale ermöglicht und keiner Rauschsperrung bedarf. Das System erlaubt die freie Wahl der vorgegebenen Betriebskanäle, so dass bis zu 6 Systeme störungsfrei am gleichen Ort betrieben werden können. Unter optimalen Bedingungen beträgt die Reichweite 30 Meter. Die Speisung der Sender erfolgt über zwei AA-Alkalibatterien. Das System bietet eine räumliche und kanalbasierte Fächerung, mit welchen Ausfälle vermieden werden und ein optimaler Empfang gewährleistet ist.

Der Handsender bietet einen Netz- und einen Kanalwahlschalter. Mit einem "verborgenen" Schalter kann die Bedienung bei Bedarf gesperrt werden. Die Mikrofonkapsel kann ausgewechselt werden.

Der Gürtelpacksender bietet einen An/Aus-Schiebeschalter. Der Gürtelpacksender ist mit einer 1/4" TRS-Eingangsbuchse ausgestattet und sendet Signale mit einer Stärke von bis zu 6,5Vpp. Der Empfänger bietet 3 LEDs, welche den Audiopegel anzeigen.

Das vorgeschlagene System heißt Line 6 XD-V30.

P360 AKTIVE RICHTPADDELANTENNEN

VON LINE 6 98-033-0015

Zwei Richtpaddelantennen mit Gain-Schalter und Mikrofonstativflansch. Für die digitalen Funkssysteme XD-V70 und Relay® G90 von Line 6. Weiblicher BNC-Ausgang.



P180 AKTIVE KUGELPADDELANTENNEN

VON LINE 6 98-033-0014

Zwei Kugelpaddelantennen mit Gain-Schalter und Mikrofonstativflansch. Für die digitalen Funkssysteme XD-V70 und Relay® G90 von Line 6. Weiblicher BNC-Ausgang.



AEC-6 ANTENNENKABEL,

15CM, PAAR 98-033-0029

Zwei 15cm lange LMR-195 Antennenkabel (50Ω) mit BNC-BNC-Anschlüssen für die Weiterleitung von Antennensignalen. Für die digitalen Funkssysteme XD-V70 und Relay® G90 von Line 6.



AEC-15 ANTENNENKABEL,

4,6M, PAAR 98-033-0016

Zwei 4,6m lange LMR-195 Antennenverlängerungskabel (50Ω) mit BNC-BNC-Anschlüssen. Für die digitalen Funkssysteme XD-V70 und Relay® G90 von Line 6.



AEC-25 ANTENNENKABEL,

7,6M, PAAR 98-033-0017

Zwei 7,6m lange LMR-195 Antennenverlängerungskabel (50Ω) mit BNC-BNC-Anschlüssen. Für die digitalen Funkssysteme XD-V70 und Relay® G90 von Line 6.



AEC-50 ANTENNENKABEL,

15,2M, PAAR 98-033-0018

Zwei 15,2m lange LMR-195 Antennenverlängerungskabel (50Ω) mit BNC-BNC-Anschlüssen. Für die digitalen Funkssysteme XD-V70 und Relay® G90 von Line 6.



LM4-4 LAVALIER-MIKROFON 98-033-0021

Lavalier-Kondensatormikrofon für den Line 6 TBPO6 Gürtelpacksender und das XD-V30L Digital-Mikrofonfunksystem. Nierencharakteristik, 1/4" TRS-Stecker. Geliefert mit Ansteckclip und Popschutz.



LM4-T LAVALIER-MIKROFON

98-033-0022

Rauscharmes Lavalier-Kondensatormikrofon für den Line 6 TBP12 Gürtelpacksender und das XD-V70L Digital-Mikrofonfunksystem. Nierencharakteristik, TA4F-Stecker (mini-XLR). Geliefert mit Ansteckclip und Popschutz.



RDRAC 1/2-WELLEN-PEITSCHENANTENNE

98-033-0013

Elastische Halbwellenantenne mit geradem Winkel und BNC-Anschluss. Für die digitalen Funkssysteme XD-V70 und Relay® G90 von Line 6.



RX212 DIGITALER 12-KANAL-FUNKEMPFÄNGER IM HALBRACKEINSCHUB 98-033-0010

12-kanaliger Halbrack-Empfänger für die Funksender THH12 und TBP12 der XD-Serie von Line 6. Er ist mit einem gut leserlichen LC-Display ausgestattet, das den Namen des Senders, die verbleibende Akkulaufzeit, die Nummer des aktiven Kanals und die Signalstärke der Antenne anzeigt. Helle Dioden zeigen den Audiostatus usw. an. Geliefert mit allem Zubehör für den Rackeinbau des RX212 sowie zwei BNC-Abschluss-Steckern (50Ω) und zwei 2.4MHz-Gummiantennen (RDrac). Solides Metallgehäuse. Das Netzteil ist Sonderzubehör.



RXT06 DIGITALER 6-KANAL-FUNKEMPFÄNGER

98-033-0011

6-kanaliger Halbrack-Empfänger für die Funksender THH06 und TBP06 der XD-Serie von Line 6. Dieses kompakte Gerät ist mit hell leuchtenden Dioden ausgestattet, welche alle wichtigen Audio- und Batterie-Infos anzeigen. Die intern verlegten Antennen können nicht beschädigt werden. Robustes Polykarbonatgehäuse. Das Netzteil ist Sonderzubehör.



TBPO6 DIGITALER 6-KANAL-GÜRTELPACKSENDER 98-033-0008

6-Kanal-Gürtelpacksender von Line 6 für die digitalen Funkempfänger RXT06 der XD-Serie. Er bietet einen Kanalwahl- und An/Aus-Schalter sowie hell leuchtende Dioden, welche die wichtigen Audio- und Batterie-Infos anzeigen. Die intern verlegten Antennen können nicht beschädigt werden. Robustes Polykarbonatgehäuse. Geliefert mit 2x 1,5V-Alkalibatterien (AA).



TBP12 DIGITALER 12-KANAL-GÜRTELPACKSENDER

98-033-0009

12-Kanal-Gürtelpacksender von Line 6 für die digitalen Funkempfänger RX212 der XD-Serie. Das gut leserliche LC-Display zeigt die Batterielaufzeit bis auf die Minute genau an und informiert über den aktiven Kanal. Hell leuchtende Dioden liefern wichtige Audio- und Batterie-Infos. Der TBP12 ist mit einem MUTE- und CHANNEL-Taster sowie einem robusten Metallgehäuse ausgestattet. Geliefert mit Reißverschlusskoffer und 2x AA-Alkalibatterien.



THH06 DIGITALER FUNKMIKROFONSENDER MIT 6 KANÄLEN

98-033-0007

Handmikrofonsender von Line 6 mit 6 Kanälen für die digitalen RXT06 Funkempfänger der XD-Serie. Dank Nierencharakteristik werden Hintergrundgeräusche effektiv abgeschwächt. Dioden informieren über die aktive Kanalnummer. Der THH06 ist mit einem robusten Metallgehäuse ausgestattet. Geliefert mit 2x AA-Alkalibatterien.



THH12 DIGITALER FUNKMIKROFONSENDER MIT 12 KANÄLEN

98-033-0006

Handmikrofonsender von Line 6 mit 12 Kanälen für die digitalen RX212 Funkempfänger der XD-Serie. Dank Nierencharakteristik werden Hintergrundgeräusche effektiv abgeschwächt.

Die Kapsel kann bei Bedarf ausgebaut und durch eine andere (z.B. mit Kugelcharakteristik, einem anderen Übertragungsbereich usw.) ersetzt werden. Ersatz findet man z.B. bei Shure® und Heil®.

Das gut leserliche LC-Display zeigt die Batterielaufzeit an und informiert über den aktiven Kanal. Der THH12 ist mit einem MUTE- und CHANNEL-Taster sowie einem robusten Metallgehäuse ausgestattet. Geliefert mit Reißverschlusskoffer und 2x AA-Alkalibatterien.



Shure® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Shure Incorporated. Heil® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heil Sound Ltd.

V70SC PRAKTISCHE SYSTEMKOFFER

98-033-0020

Schutzkoffer für ein komplettes XD-V70 Digital-Funksystem. Robuster Koffer aus EVA-Schaumstoff mit Platz für den Empfänger, das Mikrofon und das Netzteil. Reißverschluss für den schnellen Zugriff auf die Front- und Rückseite, plus Durchgang für die Antenne. Der Empfänger braucht für den Betrieb nicht aus dem Koffer geholt zu werden.



HTXC KOFFER FÜR HANDMIKROFON

98-033-0019

Robuster EVA-Schaumstoffkoffer mit Reißverschluss für THH12 und THH06 Handmikrofon der XD-Serie.



HS70 HEADSET-MIKROFON, KUGEL

HS70 (SCHWARZ)

98-003-0028

HS70T (BEIGE)

98-003-0030

Einstellbares Headset-Minimikrofon für die Gürtelpacksender TBP12 der XD-Serie. Im Lieferumfang enthalten sind ein integriertes, kompaktes Kondensatormikrofon mit Kugelcharakteristik und exzellenter Rückkopplungsbeständigkeit, das effektiv Hintergrundgeräusche unterdrückt und ein Popschutz.



HS30 HEADSET-MIKROFON, NIERE

98-033-0027

Robustes Headset-Mikrofon für die Gürtelpacksender TBP06 der XD-Serie. Im Lieferumfang enthalten sind ein integriertes, kompaktes Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik und exzellenter Rückkopplungsbeständigkeit, das Hintergrundgeräusche effektiv unterdrückt, ein einstellbarer Mikrofonarm und ein Popschutz.



Ansprechpartner

Marija Marx

Sales Manager Germany & Austria

Mobile: +49 (0)173 5735583

mmarx@line6.com

QUALITÄT ZÄHLT WÄHLEN SIE DIGITAL

Digitale Funkübertragung ist besser. Und die digitalen Funkmikrofone der XD-V Serie von Line 6 machen da keine Ausnahme. Sie liefern kompromisslose Zuverlässigkeit, Anwenderfreundlichkeit und Klangqualität auf allen Bühnen der Welt – und zwar lizenzfrei. Die vierte Generation unserer Digitaltechnologie sorgt dafür. Sie können sich entweder auf die veraltete, analoge Technologie verlassen oder einfach digital wählen.

XD-V Digitale Funksysteme

Treffen Sie die richtige Entscheidung auf line6.de/xd-v70



XD-V GÜRTELPACK



XD-V30



XD-V70



Über 10 Jahre digitale Innovation